BFE – 41 F

WDR Box Kamera

Genel Özellikler

- 1/3 “Çift Tarama CCD
- Ultra Yüksek Çözünürlük: 650 TV Lines
- WDR (Maks 54dB.)
- TDN (ICR)
- Minimum Aydınlatma:. 0.00003 (DSS, S / B)
- 3D-DNR
- OSD, 16x Dijital zoom
- Privacy Zone, Hareket Algılama
- Dijital Slow Shutter 2x ~ 256x Field (DSS)
- RS-485 (Pelco-D) Arabirim
- 12VDC

BFE – 41 F

WDR Box Kamera

Teknik Özellikler

Model	BFE-41 F
Sinyal Sistemi	PAL
Tarama Sistemi	2: 1 Interlace
Tarama Frekansı (H)	15.625 KHz
Tarama Frekansı (V)	50 Hz
Görüntü Sensörü	1/3 "Çift Tarama CCD
Senkronizasyon Sistem	İç
Toplam Piksel Sayısı	1028 (H), 596 (V) 610K x
Etkin Piksel Sayısı	976 (H), 582 (D), 570K x
Yatay Çözünürlük	650 TV Lines
Video Çıkışı Seviyesi	1.0 Vp-p (75Ω, Kompozit)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, BW modu) daha fazla
Dijital Zoom Oranı	16x
Objektif Tuvası	CS
Gündüz & Gece Sistemi	Elektronik Hassasiyet-up (DSS), ICR (AGC tip)
Dijital Slow Shutter	Kapalı / 2x – 256x FLD
Min. Aydınlatma	0.1Lux (Renkli), 0.01Lux (S / B), 0.00003 (DSS, S / B), F1.2, 20IRE
WDR (Wide Dynamic Range)	BLC (Otomatik, Kullanıcı) / WDR (Maks. 54dB) Kapalı
2D-DNR	/ 2D / 3D kapalı
OSD Menü	Açık / Kapalı (İngilizce)
Beyaz Dengesi	Otomatik, Manuel, Açık, Fluor, Kapalı Kullanıcı, CRS
AGC	0 – 22
Netlik Kontrolü	0 – 15
Gizlilik Bölgesi	Açık / Kapalı (6 Bölge) üzerinde
Hareket Algılama	Açık / Kapalı (4 Bölge) üzerinde
Mirror Fonksiyonu	Normal / Dikey / Mirror / Döndürme
Elektronik Obturatör Hızı	~ 1 / 30,000 sn 1/50.
Kontrol	RS-485 (Pelco-D)
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10 °C ~ + 50 °C /% 30 –% 80 RH
Güç Gerilimi	12VDC (-10%, + 20%)
Güç Tüketimi	Maks. 2.52W / 210mA
Boyutlar	70 (W) x 64 (H) x 135 (D) mm
Ağırlık (Net)	324g