

HCVR4232L-S2

32 Kanal Tribrid 720P 1.5U HDCVI DVR

Genel Özellikler



- HDCVI/Analog/IP Video Girişi desteği
- H.264 ikili codec çözme
- Tüm Kanal 720P Önizleme ve Kayıt
- HDMI/VGA/TV eş zamanlı video çıkışı
- GRID arayüzü , 8 kanal senkronize realtime önizleme
- 12TB a kadar 2 SATA HDD Desteği, 2 adet USB2.0 Girişi
- Diğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
- ONVIF Version 2.4
- Dahua PTZ Kamera ile 3D akıllı pozisyon takibi
- Çoklu Network İzleme : Web Görüntüleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS

HCVR4232L-S2

32 Kanal Tribid 720P 1.5U HDCVI DVR

Teknik Özellikler

Sistem	
Ana İşlemci	Çift Çekirdekli Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
IP Kamera Girişi	32 kanal
Standart	HDCVI: 720P HDCVI Camera
	Analog: NTSC/PAL
	IP: 2ch 1080P/4ch 720P IP Kamera
Ses	
Giriş	4 Kanal, RCA
Çıkış	1 Kanal, RCA
İki Yönlü Konuşma	1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkış,
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Kayıt	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264/G.711
Frekans Oranı	720P/960H/D1(1~25/30fps) CIF/QCIF(1~12/15fps)
Bit Oranı	48~4096Kb/s
Kayıt Modu	Manuel , Programlama (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş

HCVR4232L-S2

32 Kanal Tribrit 720P 1.5U HDCVI DVR

Alarm Girişi	16 kanal
Röle Çıkışı	3 kanal
Oynatma ve Yedekleme	
Senkron İzleme	1/4/9/16
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama
İzleme Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıt / Ağ / Dahili SATA brülör
Network	
Ethernet	RJ-45 bağlantı noktası (10/100M/1000M)
Network İşlevi	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Kullanıcı Erişimi	Maksimum 128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Depolama	
Dahili HDD	2 Sata Portu , 12TB'a Kadar
AUX Arayüzü	
USB	2 bağlantı noktası (1 Arka) USB2.0
RS232	PC ve Keyboard Kontrolü için , 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için , 1 Port
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V/5A
Güç Tüketimi	15W (HDD olmadan)
Çalışma Şartları	-10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	1.5U, 440mm×416mm×68mm
Ağırlık	2.35KG (HDD hariç)