

FL-RL-R-D E21

Analog Siren Flaşörlü



Genel Özellikler

- Yüksek çıkışlı siren ışığı
- 12V, 24V ve şebeke modülü seçeneği
- Lens renk seçeneklerinin seçimi
- Otomatik siren senkronizasyonu
- Dahili Xenon flaşlı 103dB'ye (A) kadar
- Çeşitli uygulamalar için uygundur.
- Geliştirilmiş ton netliği, karışıklığı azaltır.

FL-RL-R-D E21

Analog Siren Flaşörlü

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier FL-RL-R-D E21 Teknik Özellikleri
Akım	110mA 12V versiyonu (Tipik Ton 5) 68mA 24V versiyonu (Tipik Ton 3)
Ses Çıkışı	103dB (A) 12V sürümü (Tipik Ton 5) 101dB (A) 24V versiyonu (Tipik Ton 3)
Tonları	Ton 5 (12v) için önceden ayarlanmış Ton 3 (24v) için önceden ayarlanmış (sürümler kullanıcı tarafından seçilebilen tonlarda mevcuttur)
Flaş Gücü	0.7J
Flaş Hızı	1Hz
Ses Kontrolü	10dB
İzleme	Ters kutup
Çalışma Sıcaklığı	- 10°C ila + 55°C
Koruma Sertifikası	IP54 (s)* IP65 (d)*
Kasa	ABS, PC lens
Net Ağırlık	0.33Kg
Renkleri	Kırmızı ve beyaz
Lens Renkleri	Kırmızı, kehribar, mavi, yeşil veya açık

